

FUNȚIUNI INOVATOARE



ÎNTRERUPĂTOR PENTRU ECONOMIE DE ENERGIE

Uیți lumina aprinsă? Acum ai soluția ideală, mai ales pentru camera copilului, boxă sau coridor: lumina se stinge automat când nu mai este nimeni în cameră.



ÎNTRERUPĂTOR CU TEMPORIZARE

Economisește energie: întrerupătorul oprește automat lumina la intervale de timp prestabilite.



MODUL BLUETOOTH

Relaxează-te ascultând acasă muzica preferată direct de pe smartphone sau tabletă.



PRIZĂ MIXTĂ 2P+T/USB

Economisești spațiu. Înlocuiești o priză tradițională cu o priză mixtă 2P+T/ USB fără a schimba cablarea și doza.



PRIZĂ 2P+T CU PROTECȚIE COPII, BORNE AUTOMATE, BEC MARTOR

Montajul se face rapid și sigur cu borne automate, iar priza cu identifici ușor pe întuneric datorită becului martor.



PRIZĂ DUBLĂ 2P+T, PRIZĂ TV

Combină prizele duble cu orice mecanism Valena, cu ajutorul noii soluții pentru instalare multipost.



APLICAȚIE DISPOZITIV MOBIL



GATEWAY RADIO/WI-FI



DISPOZITIV COMANDĂ RADIO



Siguranță și confort la îndemână: controlezi instalația radio oriunde te afli prin intermediul smartphone-ului sau al tabletei. Poți stinge de la distanță lumina uitată aprinsă, sau poți simula prezența în locuință atunci când nu este nimeni acasă.

Valena™ INMATIC mecanisme

senzori de mișcare, comenzi storuri



7 521 70 + 7 540 71



7 522 70 + 7 541 11



7 520 25 + 7 551 60 + 7 540 81



7 521 29 + 7 541 21

Mecanismele Valena In'Matic se livrează cu placă și suport metalic. Se montează cu șuruburi sau gheare de prindere. Se echipază cu ramă. Însotite de protecție anti-praf, transparentă. Ambalaj individual (flowpack): protecție solidă pentru operare îndelungată.

Amb.	Ref.	Senzori de mișcare	Amb.	Ref.	Comenzi storuri 10 A - 250 V~
1	7 521 70	<p>Senzori compatibili cu orice tip de lămpi Unghi de detecție 180° Rază detecție 8 m Protecție integrată la scurtcircuit sau suprasarcină Senzor de mișcare fără neutru Tipuri de lămpi acceptate: - LED* 3 W - 100 W - Compact fluorescente* 3 W - 100 W - LED*, CFL, cu halogen, tuburi fluorescente cu balast: 3 VA - 250 VA - 230 V halogen sau incandescente: 3 W - 250 W *Montajul mai multor senzori pe același circuit va crește sarcina minimă (vezi instrucțiuni). Până la 3 senzori în paralel. Temporizare de la 10 s la 10 min. Prag de luminozitate 5 lux - 1275 lux. Consum în standby: 0.02 W</p> <p> Alb Valena Life Ivoar Valena Life AluminIU Valena Life</p>	5	7 521 29	<p>Înterupător storuri Borne automate Comenzi directe către motor Control acțiuni storuri <input type="checkbox"/> Alb Valena Life <input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life <input type="checkbox"/> AluminIU Valena Life</p> <p>Buton storuri Borne automate Comenzi către unitate electronică de control <input type="checkbox"/> Alb Valena Life <input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life <input type="checkbox"/> AluminIU Valena Life</p>
1	7 522 70		5	7 522 29	
1	7 523 70		5	7 523 29	
1	7 521 72	<p>Senzor de mișcare fără neutru, cu derogare Poate fi blocat în pozițiile ON, Automatic sau OFF folosind comutatorul cu 3 poziții integrat în senzor. Tipuri de lămpi acceptate: - LED* 3 W - 100 W - Compact fluorescente* 3 W - 100 W - LED*, CFL, halogen, tuburi fluorescente cu balast feromagnetic sau electronic 3 VA - 250 VA - 230 V halogen, incandescente: 3 W - 250 W *Montajul mai multor senzori pe același circuit, va crește sarcina minimă (vezi instrucțiuni). Până la 3 senzori în paralel. Posibilitate de control la distanță cu ajutorul unui buton. Temporizare de la 10 s la 10 min. Prag de luminozitate 5 lux - 1275 lux. Consum în standby: 0.02 W</p> <p> Alb Valena Life Ivoar Valena Life AluminIU Valena Life</p>	1	7 520 25	<p>Înterupătoare cu cartelă Înterupător acționat cu cartelă Taste Ref. 7 551 60 (Alb) 61 (Ivoar) 62 (aluminIU) neincluse Borne cu șuruburi Alimentează un circuit la introducerea unei cartele. Exemplu: alimentarea cu energie a camerei de hotel doar atunci când este ocupată 230 VA - 50/60 Hz Temporizare 30s de la îndepărtarea cartelei. Se folosește cu cartela Ref. 0 898 06 Lățime cartelă max. 54 mm. Neinclusă în pachet.</p>
1	7 522 72				
1	7 523 72				
1	7 521 73	<p>Senzor de mișcare cu neutru Tipuri de lămpi acceptate: - LED: 0 - 50 W - Compact fluorescente: 0 - 50 W - LED, CFL, halogen cu transformator feromagnetic sau electronic: 0 - 200 VA - Tuburi fluorescente cu balast feromagnetic sau electronic: 0 - 150 VA - 230 V cu halogen, incandescente: 0 - 400 W Un singur senzor pe circuit. Fără posibilitate de control la distanță cu ajutorul unui buton. Temporizare de la 10 s la 10 min. Prag de luminozitate 5 lux - 1275 lux. Consum în standby: 0.55 W</p> <p><input type="checkbox"/> Alb Valena Life <input type="checkbox"/> Ivoar Valena Life <input type="checkbox"/> AluminIU Valena Life</p>	1		
1	7 522 73				
1	7 523 73				