



Înteruptoare magneto-termice GV2-ME și GV2-P pentru conectare cu șuruburi

GV2-ME cu apăsare, GV2-P cu manetă rotativă

Puteri nominale standard pentru motoare trifazate 50/60 Hz în regim AC-3									Gama de reglaj a protecției termice A	Calibrul protecției magnetice A (d ± 20%)	Referința	
400/415 V			500 V			690 V						
P kW	Icu kA	Ics (1)	P kW	Icu kA	Ics (1)	P kW	Icu kA	Ics (1)				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1...0.16	1.5	GV2ME01	GV2P01
0.06	P	P	-	-	-	-	-	-	0.16...0.25	2.4	GV2ME02	GV2P02
0.09	P	P	-	-	-	-	-	-	0.25...0.40	5	GV2ME03	GV2P03
0.12	P	P	-	-	-	0.37	P	P	0.40...0.63	8	GV2ME04	GV2P04
0.18	P	P	-	-	-	-	-	-	0.40...0.63	8	GV2ME04	GV2P04
0.25	P	P	-	-	-	0.55	P	P-	0.63...1	13	GV2ME05	GV2P05
0.37	P	P	0.37	P	P	-	-	-	1...1.6	22.5	GV2ME06AP	GV2P06
0.55	P	P	0.55	P	P	0.75	P	P	1...1.6	22.5	GV2ME06AP	GV2P06
-	-	-	0.75	P	P	1.1	P	P	1...1.6	22.5	GV2ME06AP	GV2P06
0.75	P	P	1.1	P	P	1.5	3	75	1.6...2.5	33.5	GV2ME07AP	
0.75	P	P	1.1	P	P	1.5	8	100	1.6...2.5	33.5		GV2P07
1.1	P	P	1.5	P	P	2.2	3	75	2.5...4	51	GV2ME08AP	
1.1	P	P	1.5	P	P	2.2	8	100	2.5...4	51		GV2P08
1.5	P	P	2.2	P	P	3	3	75	2.5...4	51	GV2ME08AP	
1.5	P	P	2.2	P	P	3	3	100	2.5...4	51		GV2P08
2.2	P	P	3	50	100	4	3	75	4...6.3	78	GV2ME10AP	
2.2	P	P	3	P	P	4	6	100	4...6.3	78		GV2P10
3	P	P	4	10	100	5.5	3	75	6...10	138	GV2ME14AP	
3	P	P	4	50	100	5.5	6	100	6...10	138		GV2P14
4	P	P	5.5	10	100	7.5	3	75	6...10	138	GV2ME14AP	
4	P	P	5.5	50	100	7.5	6	100	6...10	138		GV2P14
5.5	15	50	7.5	6	75	9	3	75	9...14	170	GV2ME16AP	
5.5	P	P	7.5	42	75	9	6	100	9...14	170		GV2P16
-	-	-	-	-	-	11	3	75	9...14	170	GV2ME16AP	
-	-	-	-	-	-	11	6	100	9...14	170		GV2P16
7.5	15	50	9	6	75	15	3	75	13...18	223	GV2ME20AP	
7.5	50	50	9	10	75	15	4	100	13...18	223		GV2P20
9	15	40	11	4	75	18.5	3	75	17...23	327	GV2ME21AP	
9	50	50	11	10	75	18.5	4	100	17...23	327		GV2P21
11	15	40	15	4	75	-	-	-	20...25	327	GV2ME22AP (2)	
11	50	50	15	10	75	-	-	-	20...25	327		GV2P22
15	10	50	18.5	4	75	22	3	75	24...32	416	GV2ME32AP	
15	50	50	18.5	10	75	22	4	100	24...32	416		GV2P32

H > 100 kA

(1) ca % din Icu

(2) în combinație cu contactorul recomandat

Înteruptoare magneto-termice GV2-ME cu conectare cu terminale cu arc

Adăugați cifra 3 la sfârșitul referinței. Exemplu: GV2ME22 devine GV2ME223

Înteruptoare magneto-termice GV2-ME cu conectare cu papuci

Adăugați cifra 6 la sfârșitul referinței. Exemplu: GV2ME32 devine GV2ME326

Manete rotative extinse pentru TeSys

Aceste manete sunt destinate următoarelor produse	GV2 -P și GV2 - L	GV3-P și GV3 - L	TeSys U
Kit IP54 manetă neagră	GV2APN01	GV3APN01	LU9APN21
Kit IP54 cu manetă roșie și placă galbenă	GV2APN02	GV3APN02	LU9APN22
Kit IP65 cu manetă roșie și placă galbenă	GV2APN04	GV3APN04	LU9APN24

Accessorii comune GV2 / GV3