




Cofrete Kaedra		Pentru aparate modulare						Pentru aparate modulare cu interfață deschideri 90 x 100 mm				De interfață deschideri 90 x 100 mm	
Nr. module de 18 mm		12	18	24	36	36	54	72	12	24	36		
Nr. deschideri													
Referințe		13981	13982	13983	13984	13985	13986	13987	13990	13991	13992	13993	13994
Asociative	Dimensiuni												
Pe verticală dacă au aceeași lățime pe orizontală indiferent de înălțime	Înălțime	280	280	460	460	610	610	842	280	460	610	460	610
	Lățime	340	448	340	448	340	448	448	448	448	448	138	138
	Adâncime	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Curent nominal		63 A	90 A	63 A	90 A	125 A	125 A	160 A	90 A	90 A	125 A	63 A	63 A
Accesorii livrate cu cofretul													
Balamale pentru fund/fața anterioară clipsabile		1 kit	1 kit	1 kit	1 kit	1 kit	1 kit	1 kit	1 kit	1 kit	1 kit	-	-
Kit de reperaj (1 protecție etichete + 1 bandă de hârtie)		1	1	2	2	3	3	4	1	2	3	-	-
Brațară pentru conductori		1	1	2	2	3	3	4	1	2	3	-	-
Suport bloc terminal		1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	-	-
Bloc terminal (număr de găuri)		1x4 + 1x8	1x4 + 1x16	1x4 + 1x22	1x4 + 1x32	1x32 + 1x4	2x22 + 1x4	2x32 + 1x4	1x4 + 1x16	1x4 + 1x22	1x4 + 2x22	-	-
Obturatoare fracționabile (5 module de 18 mm)		1	1	2	2	3	3	4	1	2	3	-	-
Plăci funcționale	Pentru socluri de prize 65 x 85 mm (ref. 13136)												
	pentru butoane Ø16 sau 22mm sau obturatoare (ref. 13138)												
	65 x 65 sau obturatoare (ref. 13143)												



Possibilitate de asociere
Cofretelor se pot asocia pe orizontală sau pe verticală păstrând gradul de protecție IP65 și permițând trecerea cablurilor.































Piese în formă de coadă de rândunică
Dispuse pe fund și pe șasiu acestea pot accepta:
■ blocuri terminale cu 4 găuri
■ brațări pentru conductori.



Balamale pentru fund/fața anterioară
Clipsabile pe stânga sau pe dreapta, acestea ușurează cablajul de intervenție în zona de interfață.



Denumire	Descriere	Ref.
Set de asociere 2 manșoane + 4 piulițe + 4 garnituri	 permite asocierea pe verticală sau pe orizontală a 2 cofrete între ele păstrând IP65	13934
Gheare de fixare pe perete set de 4 gheare și 4 șuruburi	 permit fixarea cofretului pe perete fără să se utilizeze găurile de pe fundul cofretului	13935
Separator de rânduri	 permite crearea de zone izolate IP2 ex: separarea zonelor de curenți mari de cele de curenți slabi	12 module de lățime 13936 18 module de lățime 13937
Separatii 2 lungimi de 1 m	 permite dezlipirea/desfacerea cofretului de perete pentru a face să treacă cablurile în spatele cofretului	13938
Joncțiune pentru jgheab	permite o intrare jgheab a cablurilor	lățime cofret 340 mm 13939 lățime cofret 448 mm 13929
Plastron plin	 permite ascunderea unei zone fără aparate modulare	12 module 13944 18 module 13945
Placă perforată 150 x 250 mm	 placă perforată (150 x 250 mm): • se poate înșuruba pe fundul cofretului • permite fixarea aparatelor nemodulare	13941
Obturator (set de 10 x 5 module)	 se clipsează pe plastroane pentru a masca spațiile unde nu există aparate	13940
Plăci frontale		
Dimensiuni	Utilizare	Ref.
85 x 65 mm	 placă cu găuri pentru obturare	13135
90 x 100 mm	 • placă de adaptare (găurită) • pentru prize 65 x 85 mm	13136
	 placă de obturare sau de adaptare (pregăurită) pentru soclu de prize de FJT 65 x 65 mm spate	13137
	 placă de obturare sau de adaptare (clipsată) ptr. lămpi de semnalizare, întreruptoare de sarcină • Ø 16 mm: 1 amplasament de găurit în centru, sau 4 de decupat în pătrat, • sau Ø 22 mm: 1 amplasament de găurit în centru, sau 2 de decupat unul lângă altul	13138
	 placă de obturare pentru identificare (clipsată)	13141
Kit pentru: • cofret pentru aparate modulare cu interfață • și cofret cu interfață	 INS 40 la 80 A (șasiu + placă)	13139
	 întreruptor de sarcină diferențial bi sau tetrapolar (șasiu + placă + membrană)	13140
103 x 225 mm	 placă de adaptare (găurită) cu 2 deschideri: • 65 x 85 mm • și 90 x 100 mm	13142
	 placă (cu găuri) de obturare sau de adaptare care cuprinde: • 1 amplasament pentru prize JT 65 x 65 mm (de găurit) • și o zonă polivalentă	13143
	 placă de adaptare (găurită) pentru prize de JT 100 x 107 mm (63 A)	13144

Denumire	Descriere	Ref.		
 Suport bloc terminal din fier plat (12x2 mm)	pe borne/contacte	8 module 13925		
		12 module 13597		
		18 module 13598		
	pe șasiu	12 module 13599		
		18 module 13595		
 Blocuri terminale izolate 80 A (40° C)	<ul style="list-style-type: none"> ■ clipsabile pe sup. de blocuri 4 găuri (2x10mm²+2x16mm²) ■ se pot monta pe pereți despărțitori ai cofretului datorită pieselor sub formă de cozi-de-rândunică ■ L = 30mm 	13575		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ clipsabile pe sup. de blocuri 8 găuri (4x10mm²+4x16mm²) ■ clipsabile pe șină DIN ■ clipsabile pe fundul cofretului ■ L = 85 mm 	13576		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ clipsabile pe sup. de blocuri terminale 	16 găuri (8x10mm ² +8x16mm ²) 13577		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ L = 202 mm 	22 găuri (11x10mm ² +11x16mm ²) 13578		
		32 găuri (16x10mm ² +16x16mm ²) 13579		
 Capac IPxxB	se clipsează pe partea izolantă a blocului terminal pentru a obține un grad de protecție IP2 și a permite reperarea împământării fazei sau neutrului datorită culorii	verde-gălbui 4 găuri 13581 8 găuri 13582 16,22,32 găuri 13583		
		roșu 4 găuri 13588 8 găuri 13584 16,22,32 găuri 13585		
		albastru 4 găuri 13589 8 găuri 13586 16,22,32 găuri 13587		
	 Presetupe speciale pt. cabluri flexibile	permit intrarea cablurilor flexibile (pungă de diametre diferite)	14190	
		 Presetupe	permite intrarea cablurilor și a tuburilor de protecție garantând etanșeitatea și rezistența mecanică	PG11 83992 PG13,5 83993 PG16 83994 PG21 83995 PG29 83996 PG36 83996
	 Brățară pentru conectori		permite ghidarea cablurilor în lungul pereților pentru o cablare mai ușoară (set de 5 buc.)	13946
			 Simboluri autocolante	permit identificarea plecărilor datorită simbolurilor
	• simboluri speciale: receptori (paratrăsnet, portal, piscină, etc) • locații (local tehnic, sală cu calculatoare, etc) 13736			
 Foi autocolante	permite tipărirea benzilor de repetare de la program (set de 10 pagini A4)		13260	
	 Kit de sigilare	permite sigilarea capacului prin 2 șuruburi și a plastroanelor pe partea anterioară	13947	
 Broască de cheie		cheia Eurolocks combinația nr.850 se montează în mânerul ușii sau ușitei	13948	
	 Încuietoare	<ul style="list-style-type: none"> ■ inserție tip "tată", cheie tip triunghiulară "mamă" livrată 	triunghiulară 13949	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ se montrază în mânerul ușii sau a ușitei 	pătrată 13950	