









SR EN 60947-5-1




■ Lămpile de semnalizare iLL se aprind pentru a semnaliza prezența tensiunii.

Referințe

Lămpi de semnalizare iLL


| Tip | Simplă | | | | | Dublă | | Lumină cu pâlpăire | Lampă de semnalizare prezență tensiune trifazată |
|---------------------------|--|----------|----------|----------|----------|---|----------|---|--|
| |  | | | | |  | |  |  |
| Schema | X1-  X2+ | | | | | X1 X3  X2 X4 | |  0,5 s X1 X2 |  X1 X2 X3 N |
| Culoare | Roșu | Verde | Alb | Albastru | Galben | Verde/Roșu | Alb/Alb | Roșu | Roșu/Roșu/Roșu |
| Referința | | | | | | | | | |
| 12...48 V c.a./c.c. | A9E18330 | A9E18331 | A9E18332 | A9E18333 | A9E18334 | A9E18335 | - | - | - |
| 110...230 V c.a. | A9E18320 | A9E18321 | A9E18322 | A9E18323 | A9E18324 | A9E18325 | A9E18328 | A9E18326 | - |
| 230...400 V c.a. (3 faze) | - | - | - | - | - | - | - | - | A9E18327 |
| Lățime în pași de 9 mm | 2 | | | | | 2 | | 2 | 2 |

Conectare

|  | Cuplu de strângere | Cabluri de cupru | |
|---|--------------------|---|---|
| | | Rigide | Flexibile sau cu pin |
| | 1 N.m |  0.5 mm ² min. 2 x 2.5 mm ² max. |  0.5 mm ² min. 2 x 2.5 mm ² max. |

- Peretele de separare a fazelor poate fi îndepărtat pentru a permite dinților tuturor tipurilor de piepteni să intre.
- Borne decalate pentru ușurarea conectării.

Dimensiuni (mm)



Caracteristici tehnice

| Caracteristici principale | |
|-----------------------------|---|
| Grad de poluare | 3 |
| Circuitul de forță | |
| Frecvența de funcționare | 50...60 Hz |
| Frecvența de pâlpăire | 2 Hz |
| Caracteristici suplimentare | |
| Temperatura de funcționare | -35°C... +70°C |
| Temperatura de depozitare | -40°C... +80°C |
| Tropicalizare | Tratament 2 (umiditate relativă 95 % la 55°C) |
| Lampă de semnalizare cu LED | Consum pe lampă de semnalizare: 0.3 W Durata de viață în serviciu: 100000 ore de iluminat la eficiență luminoasă constantă Lampă de semnalizare fără mentenanță (fără LED-uri interschimbabile) |