AVR RELAY

MONOFAZIC

Stabilizatoare AVR pe relee de putere medie.

2000VA | 3000VA | 5000VA | 10000VA

1200W 1800W 3000W 6000W

Carcateristici

Carcasa metalica
4x picioare pentru aderenta crescuta / anti-zgariere
1x maner pentru manipulare usoara / transport
Transformator toroidal de inalta calitate
MCU Control Circuit = Tensiune iesire stabila
Technologie 0 Cross Transfer

Iesiri
2x Schuko
1x Regleta

Precizie
8-10%

Timp Delay
selectabil
6s / 180s

Display Digital
tensiune in/out
erori & protectii
nivel sarcina

Tehnologie
Transformator toroidal
MCU Control Circuit

Protectie
Komplet 6: suprasarcina, supra/sub-tensiune, supraincalzire, scurt-circuit, alarma sonora, IP20

APLICATII AVR RELAY

ELECTRO CASNICE MICI | PC LAPTOP | APARATURA AUDIO VIDEO | CENTRALE TERMICE

SPECIFICATII TEHNICE	2000VA	3000VA	5000VA	10000VA
Putere	1200W	1800W	3000W	6000W
Tensiune / Frecventa intrare	140-260V AC / 45-65Hz			
Tensiune / Frecventa iesire	230V ± 8-10% / 50Hz			
Conectori iesire	2x Schuko	2x Schuko + Regleta		
Unda / Eficienta	sinusoidala pura / 98%			
Timp de Intarziere	6s / 180s selectabil			
Dimensiuni (L x l x h)	146 x 237 x 170 mm	190 x 285 x 202 mm	285 x 190 x 202 mm	333 x 220 x 230 mm
Greutate	4.1kg	6.5kg	7.2kg	23.2kg
Nivel zgomot	< 20dB (la 1m distanta)			
Temperatura functionare	0°C - 40°C			
Umiditate functionare	20-90% fara condens			