



**Disjunctoare magneto-termice GV3-P conexiuni prin bornier EverLink (2)**  
Comandă rotativă

Puteri nominale standard pentru motoare trifazate 50/60 Hz în regim AC-3									Gama de reglaj a declanșatoarelor termice	Cod
400/415 V			500 V			660/690 V			A	
P kW	Icu kA	Ics <sup>(1)</sup>	P kW	Icu kA	Ics <sup>(1)</sup>	P kW	Icu kA	Ics <sup>(1)</sup>		
5,5	100	50	7,5	12	50	11	6	50	9...13	GV3-P13
7,5	100	50	11	12	50	15	6	50	12...18	GV3-P18
11	100	50	15	12	50	18,5	6	50	17...25	GV3-P25
15	100	50	18,5	12	50	22	6	50	23...32	GV3-P32
18,5	50	50	22	10	50	30	5	60	30...40	GV3-P40
22	50	50	30	10	50	37	5	60	37...50	GV3-P50
30	50	50	37	10	50	45	5	60	48...65	GV3-P65

(1) În % din Icu

**Disjunctoare magneto-termice GV3-P conexiuni cu papuci**

Se adaugă cifra 6 la finalul codului. Exemplu GV3-P13 devine GV3-P136

Pentru o soluție de pompare a unui motor folosind un singur bornier EverLink, adăugați cifra 1 la finalul codului. Exemplu : GV3P65 devine GV3P651

**Magnetice de la 11...30 kW**  
cu bornier EverLink



**Disjunctoare magnetice GV3-L conexiuni prin bornier EverLink (2)**  
Comandă rotativă

Puteri nominale standard pentru motoare trifazate 50/60 Hz în regim AC-3									Echipment asociat	Întreruptor	
400/415 V			500 V			690 V			Releu de protecție	Protecție	
P kW	Icu kA	Ics	P kW	Icu kA	Ics	P kW	Icu kA	Ics	la scurtcircuit	la scurtcircuit	Cod
11	100	50	15	12	50	18,5	6	50	LRD-22	25	GV3-L25
15	100	50	18,5	12	50	22	6	50	LRD-32	32	GV3-L32
18,5	50	50	22	10	50	30	5	60	LRD-3355	40	GV3-L40
22	50	50	30	10	50	45	5	60	LRD-3357	50	GV3-L50
30	50	50	37	10	50	45	5	60	LRD-3359	65	GV3-L65

**Disjunctoare magnetice GV3-L conexiuni cu papuci**

Se adaugă cifra 6 la finalul codului. Exemplu GV3-L25 devine GV3-L256

Pentru o soluție de pompare a unui motor folosind un singur bornier EverLink, adăugați cifra 1 la finalul codului. Exemplu : GV3L65 devine GV3L651

Accesorii comune GV2 / GV3 a se vedea pagina 15

(2) Șuruburi BTR de 4 mm

**Blocuri auxiliare și accesorii (3)**

Contacte auxiliare (frontale)	Contacte de semnalizare a defectelor + contacte auxiliare instantanee	
Tipul contactelor	"ND" (defect) + "NI"	"ND" (defect) + "NI"
Coduri (4)	GV-AED011	GV-AED101

Tip	pentru contac- tur cu borne pentru papuci (cu șurub)	Capac IP20 pentru conexiuni cu șurub	Set de bare tripolare 115 A pentru 3 disjunctoare	Set de bare bipolare	Capac "spațiu mărit UL508	Set de bare pentru plecări multiple, mon- tare alăturată
Coduri	LAD96575	LAD96570	GV3G364	GV36264	GV3G66	GV3S

(3) Contacte auxiliare și accesorii comune GV2 / GV3 a se vedea pagina 15

(4) Pentru varianta cu conexiuni cu arc, se va adăuga 3 la finalul codului. Exemplu GV-AED011 devine GV-AED0113