

Aparataj general de la 16 la 1600A

Noua gamă de aparataj general Hager: mai frumoasă, mai compactă, mai bună. Aparataj general în versiuni 3 sau 4 poli cu acționare rotativă sau cu motor, precum și versiune electronică. O gamă largă de dispozitive de la 16 la 1600A poate satisface orice nevoie în funcție de specificul construcțiilor. O gamă largă de accesorii, cum ar fi diverse contacte auxiliare sau blocuri FID. La fel ca și la celelalte game de la Hager, montajul este simplu și flexibil.



Caracteristici:

- Montaj pe șină DIN sau placă montaj
- Măner direct pe dispozitiv, blocabil în poziția OFF
- Protecție: IP20
- Curent nominal: 20 până la 125A
- Tensiune nominală $U_e = 415/690V AC$
- Frecvență 50/60Hz
- Permite conectarea/deconectarea sub sarcină

Secțiune conectare conductor:

- HAB 20 la 63A
16mm² - conductor rigid
- HAC 63 la 100A
35mm² - conductor rigid
- HAD 100 la 125A
70mm² - conductor rigid

Standard: IEC 60 947-3


HAB306



HAB406

Înterupător sarcină 20 - 125A

Pol	In [A]	Secțiune cablu	Modul	Amb.	Cod	
3P	20	16mm ²	2,5	1	HAB302	
	32	16mm ²	2,5	1	HAB303	
	40	16mm ²	2,5	1	HAB304	
	63	16mm ²	2,5	1	HAB306	
		35mm ²	2,5	1	HAC306	
	80	35mm ²	3	1	HAC308	
	100	35mm ²	3	1	HAC310	
70mm ²		4,5	1	HAD310		
125		70mm ²	4,5	1	HAD312	
4P		20	16mm ²	3,5	1	HAB402
		32	16mm ²	3,5	1	HAB403
	40	16mm ²	3,5	1	HAB404	
63	16mm ²	4	1	HAB406		
	35mm ²	4	1	HAC406		
80	35mm ²	4	1	HAC408		
	100	35mm ²	4	1	HAC410	
70mm ²		6	1	HAD410		
125	70mm ²	6	1	HAD412		



HZC010

Comandă rotativă IP55

	Amb.	Cod
pentru HAB și HAC 20 - 100A	1	HZC010
pentru HAC și HAD 100 - 125A	1	HZC011



HZC113

Ax

	Lungime (mm)	Amb.	Cod
pentru HAB, HAC și HAD	150	1	HZC111
pentru HAB, HAC și HAD	200	1	HZC112
pentru HAB, HAC și HAD	320	1	HZC113



HZC212

Capace terminale protecție (partea superioară și inferioară)

	Pol	Amb.	Cod
pentru HAB și HAC 20 - 63A (1 set = 2 buc.)	3P	1 set	HZC211
pentru HAB și HAC 63 - 100A (1 set = 2 buc.)	3P	1 set	HZC213
pentru HAD 100 - 160A (1 set = 2 buc.)	3P	1 set	HZC215
pentru HAB și HAC 20 - 63A (1 set = 2 buc.)	4P	1 set	HZC212
pentru HAB și HAC 63 - 100A (1 set = 2 buc.)	4P	1 set	HZC214
pentru HAD 100 - 160A (1 set = 2 buc.)	4P	1 set	HZC216

Contact auxiliar HAB, HAC și HAD

	Amb.	Cod
6A/230V, 1ND+1NI	1	HZC311
6A/230V, 2ND	1	HZC312