

Contacte auxiliare



Tipul contactelor			Instantanee, conexiuni cu șurub	
Montarea blocului de contacte			Frontal	Lateral
Coduri	Contact	1 "ND"	LADN10	-
		1 "NI"	LADN01	-
		1 "ND" 1 "NI"	LADN11	LAD8N11
		2 "ND"	LADN20	LAD8N20
		2 "NI"	LADN02	LAD8N02
		2 "ND" 2 "NI"	LADN22	-
		1 "ND" 3 "NI"	LADN13	-
		3 "ND" 1 "NI"	LADN31	-
		4 "ND"	LADN40	-
		4 "NI"	LADN04	-



Tipul contactelor			Temporizate, conexiuni cu șuruburi		
Montarea blocului de contacte			Frontal		
Temporizare			0,1...3 s	0,1...30 s	10...180 s
Coduri	La anclanșare	LADT0	LADT2	LADT4	
	La revenire	LADR0	LADR2	LADR4	

Număr maxim de contacte auxiliare care pot fi montate

Tip	Număr de poli și calibre		Instantanee						Temporizate
			Montaj lateral			Montaj frontal			Montaj frontal
			pe stânga	pe dreapta	și	1 contact	2 contacte	4 contacte	
c.a.	3P	LC1D09...D38	1	-	și	-	1	sau 1	sau 1
		LC1D40A...D65A	1	sau 1	și	-	1	sau 1	sau 1
		LC1D80...95 (50/60Hz)	1	1	sau	2	și 1	sau 1	sau 1
	4P	LC1D80...95 (50 sau 60Hz)	1	1	și	2	și 1	sau 1	sau 1
		LC1D115 și D150	1	-	și	-	1	sau 1	sau 1
		LC1DT20...DT40	1	-	și	-	1	sau 1	sau 1
c.c.	3P	LC1DT60A...D80A	1	sau 1	și	-	1	sau 1	sau 1
		LC1D115	1	1	și	1	sau 1	sau 1	sau 1
		LC1D09...D38	-	-	-	-	1	sau 1	sau 1
	4P	LC1D40A...D65A	1	sau 1	și	-	1	sau 1	sau 1
		LC1D80 și 95	-	-	-	1	sau 1	sau 1	sau 1
		LC1D115 și D150	1	-	și	-	1	sau 1	sau 1
c.c. consum redus	4P	LC1DT20...DT40	-	-	-	-	1	-	-
		LC1DT60A...D80A	-	-	-	-	1	-	-
		LC1D115	1	1	-	-	și 1	sau 1	sau 1