MOTOR STARTER



Caracteristici generale

Motor starterul electromagnetic este utilizat pentru pornirea directă şi comanda de la distanţă a motoarelor electrice asincrone monofazate şi trifazate de curent alternativ;
Bobina contactorului este acţionată la 230 V ca, 50 Hz;
Puterea nominală a motorului comandat este de max. 25 kW / 230 V ca şi de max. 45 kW / 400 V ca;

Date tehnice


CARACTERISTICI TEHNICE

Standarde	EN 50298; EN 60529; EN 50274
Temperatura mediului	-5 ℃... +40 ℃
Anduranţă	> 1.500.000 cicluri la I=ITH
Tip constructiv	Mărimile 1 şi 2 - policarbonat ignifugat; Mărimea 3 - metal
Montaj	Pe perete cu dibluri şi holtşuruburi
Borne de legătură	Cu şurub şi şaibă profilată pentru 2 conductoare
Releu termic	Mărimea 1 şi 2 - LR2-D13...; Mărimea 3 - LR2-D33...
Reglajul domeniului	Mărimea 1 şi 2 - 0.4-0.63; 0.63-1; 1-1.6; 1.6-2.5; 2.5-4; 4-6; 5.5-8; 7-10; 9-13; 12-18; 17-25, 25-32 Mărimea 3 - 23-32; 37-50; 55-70; 63-80; 80-93



Motor starter - Mărimea 1

Cod Produs	Tip contactor	Curent nominal	Tensiune	Dimensiuni (mm)
MF0003-08500	LC1-D09 - 10	9 A	230 V	
MF0003-08510	LC1-D12 - 10	12 A	230 V	
MF0003-08520	LC1-D18 - 10	18 A	230 V	





Motor starter - Mărimea 2

Cod Produs	Tip contactor	Curent nominal	Tensiune	Dimensiuni (mm)
MF0003-08530	LC1-D25 - 10	25 A	230 V	
MF0003-08540	LC1-D32 - 10	32 A	230 V	

