

BUTOANE DE COMANDĂ ȘI SELECTOARE ASAMBLATE




Caracteristici generale

Butoanele și selectoarele sunt ansambluri formate din: cap de buton sau selector, etrierul (elementul de fixare), modulele cu contacte și modulul de lampă;
Butoanele și selectoarele se fixează pe ușa dulapului sau pe orice altă suprafață care permite găurirea;
Modulele pot fi asamblate pe verticală maxim 3 etaje;
Contactul normal deschis/închis reprezintă starea contactului, atunci când butonul nu este acționat.

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Standard | ■ EN 6094-5-1 |
| Tensiunea de izolare | ■ 660 V ca |
| Rezistența la tensiunea de impuls | ■ 6000 V ca |
| Curent nominal | ■ 4 A, AC15: 240 V; 0.5 A, DC13: 250 V |
| Curent termic | ■ 10 A |
| Grad de protecție | ■ IP20/IP65 (cap buton etanș) |
| Dimensiune conductor | ■ Min. 0.75 - max. 2.5 mmp |
| Montaj | ■ Pe suprafața plană metalică sau din plastic cu grosime max. 4 mm |
| Dimensiune decupare | ■ 22.5 mm |
| Temperatura de lucru | ■ -20 °C... +70 °C |
| Umiditate | ■ 35 - 85% RH |



Buton cu revenire


| Cod Produs | Culoare | Contacte | Echipare | Dimensiuni (mm) |
|--------------|------------|-----------|---|-----------------|
| MF0005-20032 | ■ rosu | 1 NI | Cap buton(1) Etrier (2) Contact (3) | |
| MF0005-20002 | ■ rosu | 1 ND | | |
| MF0005-20034 | ■ verde | 1 NI | | |
| MF0005-20004 | ■ verde | 1 ND | | |
| MF0005-20036 | ■ galben | 1 NI | | |
| MF0005-20006 | ■ galben | 1 ND | | |
| MF0005-20043 | ■ galben | 1 NI+1 ND | | |
| MF0005-20038 | ■ negru | 1 NI | | |
| MF0005-20008 | ■ negru | 1 ND | | |
| MF0005-20042 | ■ negru | 1 NI+1 ND | | |
| MF0005-20040 | ■ albastru | 1 NI | | |
| MF0005-20010 | ■ albastru | 1 ND | | |

BUTOANE DE COMANDĂ ȘI SELECTOARE ASAMBLATE



Selector cu manetă scurtă

| Cod Produs | Configurație | Contacte | Model | Echipare | Dimensiuni (mm) |
|--------------|--------------|----------|----------|--|-----------------|
| MF0005-20172 | 0-1 | 1 ND | Revenire | Selector(1) Etrier (2) Contact (3) | |
| MF0005-20200 | 0-1 | 1 NI | Revenire | | |
| MF0005-20174 | 0-1 | 1 ND | Reținere | | |
| MF0005-20202 | 0-1 | 1 NI | Reținere | | |
| MF0005-20176 | 1-0-2 | 2 ND | Revenire | | |
| MF0005-20206 | 1-0-2 | 2 NI | Reținere | | |
| MF0005-20178 | 1-0-2 | 2 ND | Reținere | | |
| MF0005-20204 | 1-0-2 | 2 NI | Revenire | | |



Selector cu manetă lungă

| Cod Produs | Configurație | Contacte | Model | Echipare | Dimensiuni (mm) |
|--------------|--------------|----------|----------|--|-----------------|
| MF0005-20232 | 0-1 | 1 ND | Revenire | Selector(1) Etrier (2) Contact (3) | |
| MF0005-20262 | 0-1 | 1 NI | Revenire | | |
| MF0005-20234 | 0-1 | 1 ND | Reținere | | |
| MF0005-20264 | 0-1 | 1 NI | Reținere | | |
| MF0005-20236 | 1-0-2 | 2 ND | Revenire | | |
| MF0005-20266 | 1-0-2 | 2 NI | Revenire | | |
| MF0005-20238 | 1-0-2 | 2 ND | Reținere | | |
| MF0005-20268 | 1-0-2 | 2 NI | Reținere | | |



Selector cu cheie

| Cod Produs | Configurație | Contacte | Model | Echipare | Dimensiuni (mm) |
|--------------|--------------|----------|----------|--|-----------------|
| MF0005-20292 | 0-1 | 1 ND | Revenire | Selector(1) Etrier (2) Contact (3) | |
| MF0005-20322 | 0-1 | 1 NI | Revenire | | |
| MF0005-20294 | 0-1 | 1 ND | Reținere | | |
| MF0005-20324 | 0-1 | 1 NI | Reținere | | |
| MF0005-20296 | 1-0-2 | 2 ND | Revenire | | |
| MF0005-20326 | 1-0-2 | 2 NI | Revenire | | |
| MF0005-20298 | 1-0-2 | 2 ND | Reținere | | |
| MF0005-20328 | 1-0-2 | 2 NI | Reținere | | |