

SIGURANȚE FUZIBILE TIP CH



Caracteristici generale

Siguranța fuzibilă este un aparat de protecție care întrerupe circuitul în care este conectat, când curentul electric depășește un anumit timp o valoare dată, prin topirea unuia sau mai multor elemente fuzibile.

Date tehnice

CARACTERISTICI TEHNICE

Standard

Curent nominal

Tensiune de izolație

Capacitatea de rupere

Temperatura

Caracteristica de declanșare

Dimensiuni

Montaj

- EN 60269
- 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A
- 500 V ca
- 100 kA
- -30 °C... +50 °C
- gG
- CH8 - 31x8.5 mm, CH10 - 38x10 mm, CH14 - 50.5x14 mm; CH 22 - 56x22 mm.
- separatoare cu sertar



Siguranțe fuzibile tip CH

| Cod Produs | Curent nominal | Codificare | Cod Produs | Curent nominal | Codificare |
|--------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|
| MF0006-20323 | 2 A | CH8 | MF0006-20389 | 25 A | CH14 |
| MF0006-20325 | 4 A | CH8 | MF0006-20391 | 32 A | CH14 |
| MF0006-20327 | 6 A | CH8 | MF0006-20393 | 40 A | CH14 |
| MF0006-20329 | 10 A | CH8 | MF0006-20395 | 50 A | CH14 |
| MF0006-20333 | 16 A | CH8 | MF0006-20397 | 63 A | CH14 |
| MF0006-20335 | 20 A | CH8 | MF0006-20407 | 20 A | CH22 |
| MF0006-20337 | 25 A | CH8 | MF0006-20409 | 25 A | CH22 |
| MF0006-20349 | 2 A | CH10 | MF0006-20411 | 32 A | CH22 |
| MF0006-20351 | 4 A | CH10 | MF0006-20413 | 40 A | CH22 |
| MF0006-20353 | 6 A | CH10 | MF0006-20415 | 50 A | CH22 |
| MF0006-20355 | 10 A | CH10 | MF0006-20417 | 63 A | CH22 |
| MF0006-20359 | 16 A | CH10 | MF0006-20419 | 80 A | CH22 |
| MF0006-20361 | 20 A | CH10 | MF0006-20421 | 100 A | CH22 |
| MF0006-20363 | 25 A | CH10 | MF0006-20423 | 125 A | CH22 |
| MF0006-20365 | 32 A | CH10 | | | |