

Elemente pentru control și semnalizare



(1):

Tensiune	Litera (●)
24Vc.a./c.c.	B
120 Vc.a.	G
230 Vc.a.	M



Butoane luminoase

Tip cap		cu revenire, aparent
Grad de protecție		circular
Montaj (mm)	decupare în panou	IP 65, clasa II
	între axe	Ø 22,4(0 + 0,1)
Dimensiuni (mm)	Ø x P (sub cap)	30 (orizontal) x 40 (vertical)
Racordare (2)		Ø 29 x 41,5. (Oprire de urgență Ø 40 x 41,5)
Sursa luminoasă		Borne cu șurub, 1 x 0,34mm ² ... 1 x 1,5mm ²
		LED integrat
		lampă cu incandescență
		alimentare directă (lampa neinclusă)

Tip buton		cu revenire
Referințe (10)*	verde ● ND	XB7NW33●1 (1)
	roșu ● ND	XB7NW34●1 (1)
	NI ● NI	XB7NW34●2 (1)
	portocaliu ● ND	XB7NW35●1 (1)
	albastru ● ND	XB7NW36●1 (1)
	incolor ● ND	XB7NW37●1 (1)
	galben ● ND	XB7NW38●1 (1)
		XB7NW3361
		XB7NW3461
		—
		—
		—
		XB7NW3561

Tip buton		"apasă-apasă" cu menținere
Referințe (10)*	verde ● ND	XB7NH03●1 (1)
	roșu ● ND	XB7NH04●1 (1)
	NI ● NI	XB7NH04●2 (1)
	galben ● ND	XB7NH08●1 (1)
		XB7NH0361
		XB7NH0461
		—
		XB7NH0861



Indicatoare luminoase (2)

Sursa luminoasă		Integral LED	Lampă cu incandescență Ba 9s alimentare directă (lampa neinclusă)	Lampă cu incandescență cu rezistor (lampa inclusă)
Tensiune de alimentare		24Vc.a./c.c. sau 120Vc.a. sau 230...240 Vc.a.	6 sau 24Vc.c. sau 130Vc.a.	230Vc.a.
Referințe (10)*	incolor ●	XB7EV07●P (1)	XB7EV67P	XB7EV77P
	verde ●	XB7EV03●P (1)	XB7EV63P	XB7EV73P
	roșu ●	XB7EV04●P (1)	XB7EV64P	XB7EV74P
	galben ●	XB7EV05●P (1)	XB7EV65P	XB7EV75P
	albastru ●	XB7EV06●P (1)	XB7EV66P	XB7EV76P
	portocaliu ●	XB7EV08●P (1)	XB7EV68P	XB7EV78P

Lămpi cu incandescență, durată de viață mărită

Soclu BA 9s, Ø 11 mm maxim, lungime maximă 28 mm			
Referințe	6 V(1,2 W)	24V(2 W)	130 V(2,4W)
	DL1CB006	DL1CE024	DL1CE130

(1) Referințele de bază se vor completa cu litera B sau M, în funcție de tensiunea dorită. A se vedea tabelul anterior.

(2) Alte tipuri de racordare: cu cose Faston 1 x 6,35și 2 x 2,8 mm

* vândut în cantitate indivizibilă de 10