



| MINp | MINT | Accesorii |
|---|--|--|
| <p>Releu electronic de timp silențios</p>  |  | <p>Accesorii de montare pe perete</p>  |
| <p>MINp realizează închiderea și apoi deschiderea unui contact într-un timp determinat, și atenționează dacă iluminatul este pe cale să se oprească prin pâlpâirea lămpii (avertizare la oprire)</p> | <p>Releul de timp MINT are toate funcțiile releului MINp plus o funcție suplimentară de "releu cu impuls"</p> | <p>Releele de timp MIN pot fi montate pe un perete folosind referința 15359. Capacul de protecție este sigilabil.</p> |
|  |  | <p>Accesorii 15359 poate fi utilizat și pentru montarea altor aparate de 18 mm cu montare pe șină (de exemplu: rele de timp, întreruptoare automate...).</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Întârziere reglabilă de la 0.5 la 20 min ■ Trei moduri de funcționare selectabile de pe panoul frontal: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> temporizare cu funcția "avertizare la oprire" inclusă în aparat. Lampa pâlpâie 40 s respectiv 30 s înainte de expirarea timpului setat <input type="checkbox"/> temporizare fără funcția "avertizare la oprire" inclusă în aparat <input type="checkbox"/> mod permanent: iluminat constant | <ul style="list-style-type: none"> ■ Funcționare ca releu de timp (automat de scară): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> apăsarea întrerupătorului cu revenire pentru mai mult de 2 s: lumina va rămâne aprinsă 1h. Apăsarea din nou a întrerupătorului cu revenire pentru mai puțin de 2 s relansează întârzierea de 1h iar apăsarea din nou pentru mai mult de 2 s oprește lumina. <input type="checkbox"/> apăsarea întrerupătorului cu revenire pentru mai puțin de 2 s lansează întârzierea presetată, apăsarea din nou a întrerupătorului cu revenire pentru mai puțin de 2 s relansează întârzierea presetată | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Funcționare ca releu de timp (automat de scară): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> apăsarea întrerupătorului cu revenire pentru mai puțin de 2 s: lumina va rămâne aprinsă 1h. Apăsarea din nou a întrerupătorului cu revenire pentru mai puțin de 2 s relansează întârzierea de 1h iar apăsarea din nou pentru mai mult de 2 s oprește lumina. <input type="checkbox"/> apăsarea întrerupătorului cu revenire pentru mai puțin de 2 s lansează întârzierea presetată, apăsarea din nou a întrerupătorului cu revenire pentru mai puțin de 2 s, oprește iluminatul (modul releu de impuls) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Funcționare ca releu de timp (automat de scară): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> apăsarea întrerupătorului cu revenire pentru mai mult de 2 s: lumina va rămâne aprinsă 1h. Apăsarea din nou a întrerupătorului cu revenire pentru mai puțin de 2 s relansează întârzierea de 1h iar apăsarea din nou pentru mai mult de 2 s oprește lumina. <input type="checkbox"/> apăsarea întrerupătorului cu revenire pentru mai puțin de 2 s lansează întârzierea presetată, apăsarea din nou a întrerupătorului cu revenire pentru mai puțin de 2 s, oprește iluminatul (modul releu de impuls) | |
| <p>CCT15233</p> | <p>CCT15234</p> | <p>15359</p> |