

## ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE 3VA1 ȘI 3VA2

3 poli

### Întreprutoare automate în carcasă turnată 3 poli (standard IEC60947-2)

- 3VA1 cu protecție magneto-termică, TM240 cu reglaj termic și magnetic
- 3VA23, 3VA24 și 3VA25 cu protecție electronică LI ETU320

380/415VAC/50Hz, I<sub>cs</sub>=I<sub>cu</sub>



3VA11

| Tip   | Curent nominal I <sub>n</sub> (A) | Reglaj termic IR(A) | Reglaj magnetic I <sub>i</sub> (A) | Tip                | Cod comandă        | Capacitate de rupere (kA) |
|-------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 3VA11 | 16                                | 16                  | 160 ... 320                        | TM240              | 3VA1196-5EF36-0AA0 | 55                        |
|       | 20                                | 14 ... 20           | 160 ... 320                        | TM240              | 3VA1120-5EF36-0AA0 | 55                        |
|       | 25                                | 18 ... 25           | 160 ... 320                        | TM240              | 3VA1125-5EF36-0AA0 | 55                        |
|       | 32                                | 22 ... 32           | 160 ... 320                        | TM240              | 3VA1132-5EF36-0AA0 | 55                        |
|       | 40                                | 28 ... 40           | 200 ... 400                        | TM240              | 3VA1140-5EF36-0AA0 | 55                        |
|       | 50                                | 35 ... 50           | 250 ... 500                        | TM240              | 3VA1150-5EF36-0AA0 | 55                        |
|       | 63                                | 44 ... 63           | 315 ... 630                        | TM240              | 3VA1163-5EF36-0AA0 | 55                        |
|       | 80                                | 56 ... 80           | 400 ... 800                        | TM240              | 3VA1180-5EF36-0AA0 | 55                        |
|       | 100                               | 70 ... 100          | 500 ... 1000                       | TM240              | 3VA1110-5EF36-0AA0 | 55                        |
|       | 125                               | 88 ... 125          | 625 ... 1250                       | TM240              | 3VA1112-5EF36-0AA0 | 55                        |
| 160   | 112 ... 160                       | 800 ... 1600        | TM240                              | 3VA1116-5EF36-0AA0 | 55                 |                           |

|       |             |              |               |                    |                    |    |
|-------|-------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|----|
| 3VA11 | 16          | 11 ... 16    | 160 ... 320   | TM240              | 3VA1196-6EF36-0AA0 | 70 |
|       | 20          | 14 ... 20    | 160 ... 320   | TM240              | 3VA1120-6EF36-0AA0 | 70 |
|       | 25          | 18 ... 25    | 160 ... 320   | TM240              | 3VA1125-6EF36-0AA0 | 70 |
|       | 32          | 22 ... 32    | 160 ... 320   | TM240              | 3VA1132-6EF36-0AA0 | 70 |
|       | 40          | 28 ... 40    | 200 ... 400   | TM240              | 3VA1140-6EF36-0AA0 | 70 |
|       | 50          | 35 ... 50    | 250 ... 500   | TM240              | 3VA1150-6EF36-0AA0 | 70 |
|       | 63          | 44 ... 63    | 315 ... 630   | TM240              | 3VA1163-6EF36-0AA0 | 70 |
|       | 80          | 56 ... 80    | 400 ... 800   | TM240              | 3VA1180-6EF36-0AA0 | 70 |
|       | 100         | 70 ... 100   | 500 ... 1000  | TM240              | 3VA1110-6EF36-0AA0 | 70 |
|       | 125         | 88 ... 125   | 625 ... 1250  | TM240              | 3VA1112-6EF36-0AA0 | 70 |
| 160   | 112 ... 160 | 800 ... 1600 | TM240         | 3VA1116-6EF36-0AA0 | 70                 |    |
| 3VA12 | 200         | 140 ... 200  | 1000 ... 2000 | TM240              | 3VA1220-6EF32-0AA0 | 70 |
|       | 250         | 175 ... 250  | 1250 ... 2500 | TM240              | 3VA1225-6EF32-0AA0 | 70 |
| 3VA13 | 320         | 220 ... 320  | 1600...3200   | TM240              | 3VA1332-6EF32-0AA0 | 70 |
|       | 400         | 280 ... 400  | 2000...4000   | TM240              | 3VA1340-6EF32-0AA0 | 70 |
| 3VA14 | 500         | 350 ... 500  | 2500...5000   | TM240              | 3VA1450-6EF32-0AA0 | 70 |
|       | 630         | 440 ... 630  | 2520...5040   | TM240              | 3VA1463-6EF32-0AA0 | 70 |

### Separatoare 3 poli Fix (standard OIEC60947-3)

\*3VA11 fără protecție termică și magnetică, terminale tip box.

#### 3 poli 380/415VAC/50Hz



|       |     |    |    |    |                    |    |
|-------|-----|----|----|----|--------------------|----|
| 3VA11 | 63  | -- | -- | -- | 3VA1163-1AA36-0AA0 | -- |
|       | 100 | -- | -- | -- | 3VA1110-1AA36-0AA0 | -- |
|       | 125 | -- | -- | -- | 3VA1112-1AA36-0AA0 | -- |
|       | 160 | -- | -- | -- | 3VA1116-1AA36-0AA0 | -- |
| 3VA12 | 250 | -- | -- | -- | 3VA1225-1AA32-0AA0 | -- |
| 3VA13 | 400 | -- | -- | -- | 3VA1340-1AA32-0AA0 | -- |

Pentru 110 kA și 150 kA vă rugăm, să consultați reprezentantul de vânzări.