











Programator anual

IHP+ DCF 1c	IHP 1c 18 mm	IHP+1c 18 mm	ITA 1c	ITA 4c
				

<ul style="list-style-type: none"> ■ O cheie de memorie și un kit de programare pot fi utilizate pentru copierea altor IHP sau pentru salvarea programului creat de utilizator ■ 100% precizie de timp activată cu ajutorul antenei opționale DCF77 (se comandă separat - a se vedea "Tabelul de selecție accesorii") 	<ul style="list-style-type: none"> ■ O cheie de memorie și un kit de programare pot fi utilizate pentru copierea altor IHP sau pentru salvarea programului creat de utilizator 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programare săptămânală sau anuală pentru a fi distribuită pe 1 canal 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programare săptămânală sau anuală pentru a fi distribuită pe 1, 2, 3 sau 4 canale ■ Forțare cu ajutorul unui comutator sau buton, printr-o intrare externă
<ul style="list-style-type: none"> ■ O cheie de memorie și un kit de programare pot fi utilizate pentru copierea altor ITA sau pentru salvarea programului creat de utilizator. 			

				
CCT15857	CCT15854 (6)	CCT15838 (6)	CCT15910	CCT15940

Programator anual

IHP+ DCF 1c	IHP 1c 18 mm	IHP+1c 18 mm	ITA 1c	ITA 4c
				
CCT15857	CCT15854 ⁽⁶⁾	CCT15838 ⁽⁶⁾	CCT15910	CCT15940
230 V c.a., ±10 %, 50/60 Hz	230 V c.a., +10 %, -15 %, 50/60 Hz	230 V c.a., +10 %, -15 %, 50/60 Hz	230 V c.a., 50/60 Hz	230 V c.a., 50/60 Hz
1.4 W	0.4 W	0.4 W	1.4 - 1.9 W (în funcție de starea comutatorului)	1.2 - 3.2 W (în funcție de starea comutatorului)
16 A 10 A	16 A 4 A	16 A 4 A	16 A 6 A	16 A 6 A
IP20B	IP20B	IP20B	IP20 Antena DCF sau antena GPS	IP20 Antena DCF sau antena GPS
-30°C la +55°C	-25°C la +55°C	-25°C la +55°C	-30°C la +55°C	-30°C la +55°C
Fără antenă: ± 0.25 s pe zi la 25°C Cu antenă: 1 s la 1 milion de ani ⁽⁷⁾	± 0.25 s pe zi la 25°C	± 0.25 s pe zi la 25°C	Fără antenă: ± 0.5 s pe zi la 20°C Cu antenă: 1 s la 1 milion de ani ⁽⁷⁾	Fără antenă: ± 0.5 s pe zi la 20°C Cu antenă: 1 s la 1 milion de ani ⁽⁷⁾
10 ani	10 ani	10 ani	10 ani	10 ani
10 ani	10 ani	10 ani	10 ani	10 ani

⁽⁶⁾ Franceză, engleză, italiană, spaniolă, germană, portugheză, olandeză. ⁽⁷⁾ Datorită sincronizării cu transmiiătorul DCF din Frankfurt via antena DCF sau antena GPS.