



**Conexiuni**

■ terminale sau conectori cu șurub

<b>Tensiune nominală</b>	690 V						
<b>Curent nominal</b>	le max AC-3 (Ue ≤ 440V) le AC-1 (θ ≤ 60° C)	9 A	12 A	18 A	25 A	32 A	38 A
<b>Putere nominală</b>	220/240 V	2,2 kW	3 kW	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	9 kW
<b>în AC3</b>	380/400 V	4 kW	5,5 kW	7,5 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW
	415/440 V	4 kW	5,5 kW	9 kW	11 kW	15 kW	18,5 kW
	500 V	5,5 kW	7,5 kW	10 kW	15 kW	18,5 kW	18,5 kW
	660/690 V	5,5 kW	7,5 kW	10 kW	15 kW	18,5 kW	18,5 kW
	1000 V	—	—	—	—	—	—
<b>Tip contactor *</b>	LC1-D09	LC1-D12	LC1-D18	LC1-D25	LC1-D32	LC1-D38	
<b>Tip contactor inversor * cu interblocaj mecanic</b>	LC2-D09	LC2-D12	LC2-D18	LC2-D25	LC2-D32	LC2-D38	

■ terminale cu resort <sup>(1)</sup>

Se adaugă cifra 3 înaintea codului tensiunii. Exemplu LC1-D09P7 devine LC1-093P7

■ terminale cu șurub <sup>(2)</sup>

Se adaugă cifra 6 înaintea codului tensiunii. Exemplu LC1-D09P7 devine LC1-096P7

■ conectori Faston <sup>(3)</sup> 2 x 6,35 (forța) și 1 x 6,35 (comanda) doar până la D12

Se adaugă cifra 9 înaintea codului tensiunii. Exemplu LC1-D09P7 devine LC1-099P7

\* Referința de bază se va completa prin adăugarea codului tensiunii bobinei



(1)



(2)



(3)

**Tensiuni standard**

**Curent alternativ ~**

Tensiune (V)	24	42	48	110	115	220	230	240	380	400	415	440	500
--------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Contactoare LC1-D09...D150** (bobinele D115 și D150 au modulele de antiparazitare incluse, standard)

50 Hz	B5	D5	E5				P5						
50/60 Hz	B7	D7	E7	F7	FE7	M7	P7	U7	Q7	V7	N7	R7	S7

**Nou!**

**Contactoare LC1-D80...D115**

50 Hz	B5	D5	E5	F5	FE5	M5	P5	U5	Q5	V5	N5	R5	S5
60 Hz	B6	-	E6	F6	-	M6	-	U6	Q6	-	-	R6	-

**Curent continuu =**

Tensiune (V)	12	24	36	48	60	72	110	125	220	250	440
--------------	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

**Contactoare LC1-D09...D65A** (modulele de antiparazitare incluse, standard)

U de la 0,75...1,25 Uc	JD	BD	CD	ED	ND	SD	FD	GD	MD	UD	RD
------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**Contactoare LC1-D80...D95**

U de la 0,85...1,1 Uc	JD	BD	CD	ED	ND	SD	FD	GD	MD	UD	RD
U de la 0,75...1,2 Uc	JW	BW	CW	EW	-	SW	FW	-	MW	-	-

**Contactoare LC1-D115 și D150** (modulele de antiparazitare incluse, standard)

U de la 0,75...1,2 Uc	-	BD	-	ED	ND	SD	FD	GD	MD	UD	RD
-----------------------	---	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----

**Consum redus**

**Contactoare LC1-D09...D38** (modulele de antiparazitare incluse, standard)

Tensiune (V) =	5	12	20	24	48	110	220	250
U de la 0,8...1,25 Uc	AL	JL	ZL	BL	EL	FL	ML	UL

Exemplu de referință completă LC1-D09P7