

## CONTACTE AUXILIARE PENTRU CONTACTOARE



### Caracteristici generale

Contactele auxiliare și de alarmă se utilizează pentru funcții de semnalizare și interblocare electrică.

### Date tehnice

#### CARACTERISTICI TEHNICE

Standard

Pentru contactoare

Curent maxim

Rezistență la tensiune nominală  $U_{imp}$

Tensiune nominală de izolare  $U_i$

Montaj

Tip de racord

Echipare

- EN 60947-3
- LC1-D și LC1-F
- 6 A
- 6000 V ca
- 690 V ca
- Pe parte frontală a contactorului
- Cleme cu șurub
- LC1-D - un bloc de contacte auxiliare
- LC1-R unul sau două blocuri de contacte auxiliare




### Contacte auxiliare pentru contactoare - LA1-DN11, 02, 20

Cod Produs	Tip	Contacte	Dimensiuni (mm)
MF0003-01505	LA1-DN11	1 NC+1 NO	
MF0003-01510	LA1-DN02	2 NC	
MF0003-01513	LA1-DN20	2 NO	



### Contacte auxiliare pentru contactoare - LA1-DN22, 04, 13, 31, 40

Cod Produs	Tip	Contacte	Dimensiuni (mm)
MF0003-01508	LA1-DN22	2 NC+2 NO	
MF0003-01511	LA1-DN04	4 NC	
MF0003-01515	LA1-DN13	3 NC+1 NO	
MF0003-01518	LA1-DN31	1 NC+3 NO	
MF0003-01520	LA1-DN40	4 NO	